Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

ATLINKS déclare que le téléphone Alcatel IP1020 / Alcatel IP1020P est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive européenne 1999/5/CE 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité et la notice complète à l'adresse suivante :www.alcatel-business.com
Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.

CE

Environnement

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité. Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères. Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.
(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.
Les piles ou batteries usagées de votre téléphone (s'il en est équipé) doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur sur la protection de l'environnement. Veuillez vous conformer aux réglementations locales. Vous devez rapporter vos piles ou batteries à votre revendeur ou les déposer dans un centre de récupération prévu à cet effet.
Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons.

Garantie

A noter : vous disposez d'une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.
Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.
Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS Europe dont le siège social est situé 22 ,quai Galliéni 92150 Suresnes, France garantit que le produit figurant dans le présent coffret est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d'utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de garantie, comptée à partir de la date d'achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de votre revendeur faisant foi, et égale à : Vingt quatre (24) mois pour l'appareil téléphonique, à l'exclusion des consommables, accessoires et batteries.

Pour avoir plus de détails sur les termes de la garantie, vous pouvez consulter la notice d'utilisation disponible sur **www.alcatel-business.com.**

Mention de copyright et marques
Copyright © 2012 ATLINKS. . Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
Alcatel est une marque déposée. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d'Alcatel Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

ALCATEL

Alcatel IP1020/Alcatel IP1020P
Guide rapide

- **Touche contextuelle gauche** Journal des appels
- **Touche contextuelle droite** Calendrier
- **Navigateur** Menu/validation
- **Droite :** Répertoire
- **Gauche** : Volume
- **Haut** : Bis
- **Abajo** : intercom
- **Touche BLF**
- Raccrocher Mise en service/hors service
- Décrocher Mains libres Sélectionner une ligne
- **Touche #** En mode écriture (majuscule/minuscule)
- **Messagerie vocale**
- **Touche *** Verrouiller/déverrouiller clavier
- **Touche secret** Activer/désactiver le microphone

Description des icones de l'écran

	Appels manqués		Sonnerie désactivée		Message vocal
	Mains libres activé	DND	Ne Pas Déranger		Mode casque
	Secret activé		Clavier verrouillé		Alarme activée
	Niveau de charge batteries: ok Batteries à charger		Bonne réception Mauvaise réception		Appel en cours (vert) Appel en attente (rouge) Fin de l'appel (rouge)
	Renvoi d'appel activé				

Description de la led de la base

Orange fixe	base connectée au réseau ou au router
Eteint	Base pas mise en service ou non connectée au réseau
Orange et bleu clignotant alternativement	DECT en mode association
Bleu clignotant	Mise à jour logicielle

Accès à l'interface web

- Appuyer sur OK pour accèder au menu.
- Sélectionner **Statut→ Statut Réseau**. Vérifier l'adresse IP.
- Taper http:// suivi de l'adresse IP du téléphone dans la barre du navigateur et valider. l'identifiant et mot de passe par défaut sont "userx"/0000, où x correspond au numéro du téléphone sans fil (1 à 6).
- La configuration minimum requise est un compte SIP. Sélectionner **System→ SIP Account Management**. Consulter le guide administrateur pour plus de détails.

Note : vous pouvez configurer le compte sip via le combiné : **Menu → Réglages→ Regl Cpte SIP**.

Emission d'un appel

- Pré-numérotation : composer le numéro de téléphone et appuyer sur .
- Numérotation directe: appuyer sur et composer le numéro.
- Mains libres : composer le numéro de téléphone et appuyer 2 fois sur .
- Casque: connecter le casque, composer le numéro et appuyer sur .

Note : pour émettre un appel d'une ligne en particulier, faire un appui long sur .Sélectionner la ligne souhaitée et appuyer sur OK .

Réception d'un appel

- Combiné : appuyer sur .
- Casque : appuyer sur .
- Mains libres : appuyer 2 fois sur .
- Appel en attente : appuyer sur la touche **Accepter**. Le 1er appel est mis en attente. Ou bien appuyer sur **Rejeter** si vous ne souhaitez pas répondre.

Mise en attente d'un appel

- Sélectionner **Attente** avec le navigateur et appuyer sur OK .
- Pour reprendre l'appel, sélectionner **"Reprend"** avec le navigateur et appuyer sur OK .

Conférence à 3

- Une fois en ligne avec le 1er interlocuteur, appuyer sur la touche **NouvAppel** sélectionner le type d'appel et appuyer sur OK .
- Appeler le 2ème interlocuteur ou sélectionner un combiné interne et appuyer sur OK .

Note : vous pouvez sélectionner la ligne à utiliser pour passer le 2ème appel.

Transfert d'appel

Transfert supervisé:
- Une fois en ligne avec le 1er interlocuteur, appuyer sur la touche **NouvAppel**, puis sélectionner le type d'appel et appuyer sur OK .
- Appeler le 2ème correspondant ou un combiné en interne et appuyer sur OK.
- Lorsque cette personne répond, sélectionner **Transfer** à partir de la liste pour transférer l'appel.

Transfert aveugle:
- Une fois en ligne avec le 1er interlocuteur, appuyer sur la touche **NouvAppel**.
- Appeler le correspondant et appuyer de nouveau sur la touche **Transfer** .

Renvoi d'appel

- Entrer dans le menu en appuyant sur OK . Sélectionner **Services → Renvoi d'Appel**.
- Sélectionner la ligne que vous souhaiter renvoyer.
- Puis sélectionner le type de renvoi d'appel.
- Sélectionner **On/Off** et entrer le numéro vers lequel renvoyer la ligne et appuyer sur OK .

Recherche combiné et intercom

- Pour rechercher votre combiné : appuyer sur la touche située sur la base. Appuyer de nouveau sur cette touche pour annuler la recherche.
- Pour appeler un combiné en interne : appuyer sur **INT**, sélectionner le combiné désiré dans la liste et appuyer sur OK .

Choix de la langue

- Appuyer sur OK , sélectionner **Réglages → Langue**.
- Choisir la langue souhaitée et appuyer sur OK .

Répertoire

Accès au répertoire:
- Appuyer sur .
- Sélectionner le répertoire désiré.
- Sélectionner le contact désiré et appuyer sur la touche **Options** pour accéder à différentes opérations.

Ajouter un contact au répertoire:
- Appuyer sur .
- Sélectionner le répertoire désiré. Appuyer sur la touche **Options** et sélectionner **Ajouter**.
- Entrer les coordonnées du contact. Appuyer sur la touche **Sauve** pour valider.

Bis

- Appuyer sur .
- Sélectionner une entrée.
- Appuyer sur pour lancer l'appel. Pour utiliser une ligne en particulier, faire un appui long sur la touche .

Fonction Ne Pas Déranger

- Appuyer sur OK . Sélectionner **Services → Ne Pas Déranger**.
- Sélectionner la ligne pour laquelle vous souhaitez activer la fonction.
- Appuyer sur la touche **Activer** et appuyer sur OK .

Messagerie vocale

- Appuyer sur pour accéder à la messagerie vocale.

OU
- Aller dans **Menu → Répondeur** pour vérifier le nombre de messages. Appuyer sur la touche **Appel** pour écouter les messages.